





A4030 med
A4004 huv



Håltagningsmått 36,83 x 21,08 mm

Manöverströmbrytare IP66/IP68

En mycket populär strömbrytare som används av många båtbyggare. Certifierade för tillfällig dränkning under tryck (frontpaneltätning). Förändring av panelen är mycket enkel, inga verktyg krävs, strömbrytarhuset är utbytbar.

Tål extrema temperaturer från -40°C till +85°C.
Beräknad livslängd, minimum 150 000 tillslag.
Max ström 20A vid 12VDC.

De flesta modellerna finns med eller utan lampa, ström till lampan kopplas separat så man kan välja om den skall tändas vid aktivering eller via separat instrumentbelysningsknapp.

Specialmodell finns med spärr som gör att man inte startar utrustning av misstag.

Manöverströmbrytarna säljs utan huv. Ett stort sortiment med huvur finns i två olika design utföranden med eller utan symbol.

Enpoliga strömbrytare

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4010	nej	PÅ / AV
A4024	ja	PÅ / AV
A4039	ja	PÅ / AV (utan mellanväggar)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4026	nej	PÅ / AV / PÅ
A4027	ja	PÅ / AV / PÅ

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4012	ja	(PÅ) / AV / PÅ
A4041	ja	(PÅ) / PÅ / AV (utan mellanväggar)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4022	nej	(PÅ) / AV
A4011	ja	(PÅ) / AV

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4028	nej	(PÅ) / AV / (PÅ)
A4029	ja	(PÅ) / AV / (PÅ)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4017	nej	AV / PÅ / PÅ (länka 2 och 4 för PÅ/PÅ/PÅ)
A4018	ja	AV / PÅ / PÅ (länka 2 och 4 för PÅ/PÅ/PÅ)

Tvåpoliga strömbrytare

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4030	nej	PÅ / AV
A4032	ja	PÅ / AV

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4038	nej	PÅ / PÅ (utan mellanväggar)

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4036	ja	PÅ / AV / PÅ
A4033	nej	PÅ / AV / PÅ

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4040	nej	(PÅ) / AV

Artikel nr	Lampa	Funktion
A4035	nej	(PÅ) / AV / (PÅ)
A4016	ja	(PÅ) / AV / (PÅ)

Förklaringar

	Indikerar anslutningar
	Indikerar lampa
	Indikerar slutna kretsar
	Indikerar alternativ position
	Indikerar återfjädrande funktion

